

Amplificador Stereo

Mod. MFA120



Ganho	27dB
Impedância de entrada	24k
Sensibilidade de entrada	775mV (0dB)
Resposta de frequência	10Hz a 30kHz (-1dB) típico
Distorção (THD)	0,04% típico em 1W a 80W
2 Canais stereo independentes	Canal 1 - Canal 2
Controle Duplo de Ajustes	Grave - Médio - Agudo
Carga de 4 ohms	100Watts RMS + 100Watts RMS = 200 Watts RMS
Carga de 8 ohms	60Watts RMS + 60Watts RMS = 120 Watts RMS
Zumbido e Ruído	-73 DBV não ponderada
Nível de tensão de entrada em 60 Hz:	120 VAC (+10%) (-10%) 230 VAC (+5%) (-10%)
Nível de tensão de Saída em 60 Hz:	120 VAC (+10%) (-10%) 230 VAC (+5%) (-10%)
Dimensões (L x A x P Cm)	L=22Cm A=7Cm P=29Cm
Peso	3,6 Kg